

Индикатор температуры ART-102

Инструкция по эксплуатации


ОСОБЕННОСТИ:

- Ультратонкие размеры
- Запоминание макс. / мин. температуры
- Выбор единиц измерения ($^{\circ}\text{F}/^{\circ}\text{C}$)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|----------------------|--|
| Диапазон температур: | -30...+30 $^{\circ}\text{C}$ (-22...+86 $^{\circ}\text{F}$) |
| Разрешение: | 0,1 $^{\circ}$ |
| Точность: | ± 1 $^{\circ}\text{C}$ |
| Размеры: | 50x50x15 мм |
| Питание: | 1,5 В батарейка |

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА:



1. ЖК-дисплей
2. MAX/MIN – индикация макс./мин. значений температуры
3. $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ – выбор единиц измерения

ФУНКЦИИ КНОПОК:

Кнопка $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$: Прибор может демонстрировать температуру в двух единицах измерения (Цельсий / Фаренгейт).

Кнопка MAX/MIN: Демонстрация максимальных и минимальных сохраненных значений температуры.
Порядок переключения: макс. t° > мин. t° > текущая t°

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок устанавливается 6 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.