



## Счетчик импульсов СИ-206 М1

Счетчик импульсов СИ-206 М1 с ручным сбросом показаний и блокировкой для защиты от сброса показаний предназначен для суммирования электрических импульсов практически прямоугольной формы.

Основные технические характеристики:

Параметры	Значения
Напряжение питания	~220В, =24В
Колебание напряжения питания	±10%
Мощность, потребляемая счетчиками при максимальном быстродействии: <ul style="list-style-type: none"><li>• для счетчиков переменного тока</li><li>• для счетчиков постоянного тока</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• не более 4 Вт</li><li>• не более 3 Вт</li></ul>
Предел допускаемой основной абсолютной погрешности при непрерывном счете	≤10 единиц от контрольного числа (контрольное число $10^5-1$ )
Быстродействие	20 имп/сек
Минимальная длительность импульса	20 мс
Минимальная длительность паузы	25 мс
Количество разрядов	6
Срок службы	не менее 6 лет
Габаритные размеры	72x31x74 мм
Вес	Не более 0,17 кг